

Installation des MTB unter Samplitude SE 9:

1. Zur Installation des MTB diesen einfach an einen freien USB Port des PCs hängen, anschalten, und er wird als USB Audiogerät ins System eingebunden.(Falls dies nicht direkt funktioniert, mal einen USB Port probieren, der noch nie in Benutzung durch ein Gerät war.)
2. Die Datei MTB Command.cps in das Verzeichnis der Samplitude Installation kopieren, und zwar in das
C:\Programme\MAGIX\Samplitude_SE_No9\Controlpanels
3. Samplitude starten
4. Im Hauptfenster unter „Midi“ „Midi-Einstellungen auswählen
5. In der Mitte unten auf den Button „Hardware Controller Setup“ drücken
6. Im folgenden Fenster links oben bei „Activate“ einen Haken setzen
7. Unter Controller „MTB Command “ auswählen
8. Als Midi In- und Output „USB Audiogerät“ einstellen, oder wenn man mehrere davon hat, den letzten, das sollte der MTB sein.
9. „Apply“ drücken – Samplitude will die neue Konfiguration speichern, das kann unter demselben Namen erfolgen. Das File wird überschrieben. In manchen Samplitude Versionen gibt es die Fehlermeldung „file outdated“ - diese einfach ignorieren! Und mit OK das Fenster verlassen.
10. Wenn der MTB vor dem Programmstart an war, sollte jetzt alles laufen inkl. A/B switch für 16 Kanäle, gegebenenfalls muss man das Samplitude neu starten.
11. Hinweis: Die Samplitude SE 9 hat keine mitgelieferte Anpassung mehr für die Mackie Control mehr, die anderen Versionen haben die MackieControl.cps Datei. Damit kann man auch ohne die MTB Command.cps den MTB als Mackie Control einbinden. Allerdings laufen dabei nur die ersten 8 Kanäle.
12. Im Hardware Controller Setup kann man aber auch wunderbar jede gewünschte Einstellung als eigenes Setup vornehmen, per Lern-Funktion!